



Montage encastré



Montage semi-encastré



Montage apparent mural



En montage mural encastré béton, le boîtier peut être inséré directement dans le coffrage. Nous recommandons de placer un panneau en bois d'un minimum de 20 mm d'épaisseur (découpé aux dimensions intérieures du boîtier 300x150mm) cloué sur le coffrage. Ceci afin d'empêcher la déformation du boîtier.

Descriptif

Luminaire autonome avec accumulateurs intégrés pour l'éclairage de secours allumé en permanent ou secours (à choix)

- Signalisation, balisage, ambiance
- Autotest ou en option module pour gestion centralisée avec le module SL/A-LB-TA
- Ecran en polycarbonate résistant aux chocs des ballons
- Supports (2 pièces) pour encastrement dans le béton sont livrés en standard (dimensions LxHxP : 30x200x3mm)
- Modulable : encastré, semi-encastré ou mural

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50-60HZ
Puissance absorbée :	3VA
Normes :	EN 55015, EN 60924, EN 61547, EN 1838
Source et tube :	LED /3W
Protection :	IP40, classe de protection I
Température ambiante :	0° à 40°C
Accumulateur :	Ni-Mh
Autonomie :	1 heure à pleine charge
Temps de charge :	90% de capacité en 20 heures
Mode secours :	70% de la tension du réseau
Boîtier :	Métallique thermolaqué blanc
Dimensions LxHxP :	304x154x84 mm
Poids :	2,15 kg

